

TC-E15ED 改造

ケラレ改善及び画質向上目的でカメラのレンズとテレコンの後玉の間隔を近づける。
そのためには TC-E15ED の筒の後ろを約 2 センチカットしなければならない。

約 2 センチのところを金鋸でカットする。



カットした端面の外側にステップダウンリング
58-55 を嵌め込む。
少しきつめの状態で叩き込めば接着材も不要である。
※55 mmの雌ネジは 55 mmより内径が小さいのでネジ山の
部分をヤスリで削る。⇒少しずつ慎重にやるべし。
(私はリングとテレコン筒の両方を削った)



ステップダウンリングに
フィルターアダプター58 mm (キャノン純正ではない)
を取り付ける。

私が購入したフィルターアダプター58 mmは SX50HS に
取り付けた時ガタ (結構大きなガタ) があったので自作
のスペーサーを取り付けた。